Lichtupdate - notwendige Stecker und Gehäuse

Einkaufsliste für das sog. Lichtupdate

Folgend die Liste der zu erwerbenden Teile für das Lichtupdate von Abblend- und Fernlicht.

VAG Teile:

2 x 443 937 527 Relaisträger

2 x 3A0 972 761H männlicher Stecker braun (**seit 2020 enfallen, daher nun 1J0 972 761**)

2 x 3A0 972 751H weiblicher Stecker braun (**seit 2020 enfallen, daher nun 1J0 972 751**)

1 x 171 971 990 Flachkontaktgehäuse weiss (zwischenzeitlich entfallen) -> daher 9,5mm Flachsteckergehäuse 280311-5 (Tyco) über Mouser Electronics oder über mich  mit 9.5mm Flachstecker mit Rastnase von Herth&Buss (50251239)

2 x N 907 326 03 SPT 4,8 zwei Rastnasen, ummantelt, alternativ Herth&Buss 50251857

Standardteile:

2 x Relais einfach (z.B. Blinker oder Fernlicht oder Hupe)

Nicht VAG-Stecker:

1 x Flachsteckhülse mit Rastnase 6,3mm 4-6qm (Eisenacher: F504630112)

1 x Flachstecker mit Rastnase 6,3mm 4-6qm (Eisenacher: F509630112)

2 x JPT AMP/Tyco 962904-2

4 x POSLOCK Flachsteckhülse (Tyco/AMP 160773-4)

Kabel:

FLIR Kabel in 2,5qmm Querschnitt für den Arbeitsstrom und 1,5qmm für den Steuerstrom

Bezugsquellen für Nicht-VAG Stecker:

1. www eisenacher.de (bitte anrufen und Teile so bestellen, da eigentlich Großhandel)

2. http://www.tyco.de oder http://www.tyco.com

category1

Fahrzeugmodell	Audi 80 Audi 80 quattro Audi 90 Audi 90 quattro Audi Coupe Audi Coupe quattro Audi (ur)quattro Audi sportquattro